



۱.ابتدا باید ارتباط فیزیکی دستگاه با مودم و یا سوئیچ برقرار باشد و تنظیمات شبکه دستگاه را مطابق با شبکه داخلی تان، انجام دهید. برای انجام این کار از مسیر زیر شروع کنید: Main Menu/Setting/Network > TCP/IP

منوی اصلی / تنظیمات/ شبکه> TCP/IP

Charles and the second second	Network
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPOE DDNS IP FILTER EMAIL FTP UPnP SNMP MULTICAST REGISTER ALARM CENTRE P2P	IP Version IPv4 MAC Address 4C:11:BF:0A:E1:3D Mode Static O DHCP IP Address 192 · 168 · 1 · 120 Subnet Mask 265 · 255 · 265 · 0 Default Gateway 192 · 168 · 1 · 1 Preferred DNS 8 · 8 · 8 · 8 Aternate DNS 4 · 2 · 2 · 4 MTU 1500 LAN Download
	Default Save Cancel Apply

۲.طبق شکل زیر در صفحه ی تنظیمات شبکه/ ارتباط، پورت Http را باید در مودم باز کنید. **توجه:** پورت TCP را برای استفاده از برنامهCMS و نظارت بر روی موبایل و پورت Http و RTSP رِا برای استفاده از Internet Explorer (و یا مرور گرهای دیگر) می بایست بر روی مودم باز

		Netwo	irk	
TCP/IP CONNECTION M WIFI 3G 2 U PPPoE F DDNS F UPnP F	Max Connection "CP Port JDP Port HTTP Port HTTPS Port RTSP Port	128 37777 37778 82 443 664	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

برای انتقال تصویر دوربین ها باید مطابق جدول زیر، پورت بر روی مودم باز کنید.

نظارت بر روی موبایل	نظارت بر روی CMS	نظارت بر روی IE	
ТСР	ТСР	HTTP , RTSP	پورت

۳.برای استفاده از سرویس DDNS به مسیر زیر شوید:

Main Menu/Setting/Network >DDNS

منوى اصلى / تنظيمات/ شبكه> DDNs

تيك Enable را جهت فعال كردن اين سرويس بزنيد.

And the second	Network
TCP/IP CONNECTION	Enable 3
WIFI 3G PPPoE DDNS UPnP IP Filter EMAIL FTP Setting SNMP MULTICAST	DDNS Type Quick DDNS Server IP www.quickddns.com Domain Mode O Default Domain O Custom Domain Name Domain Name Taragostarddns .quickddns.com Username Taragostar@yahoo.com Please input email address. Note: System will reclaim the domain that is idle for more than one year. You can get a notification email one month before the reclaim if your email address setup is right.

۴. در این کادر تنظیمات زیر را انجام دهید:

- </
 - IP> > آدرس سرور / DDNS حج آدرس سرور DDNS را نمایش می دهد.

- Via Signa Signal Signal Signal (meta)
 Autom Signal Sig

*در ادامه روش ایجاد حساب کاربری در سرور Quick DDNS را شرح می دهیم.

	Network
TCP/IP CONNECTION WIFI 3G PPPoE DDNS UPnP	Enable 4 DDNS Type Quick DDNS Server IP www.quickddns.com Domain Mode O Delault Domain O Custom Domain Name Domain Name Taragostarddns .quickddns.com Username Taragostar@yahoo.com Please input email address.
EMAIL FTP Setting SNMP MULTICAST	Note: System will reclaim the domain that is idle for more than one year. You can get a notification email one month before the reclaim if your email address setup is right.

۵. وارد سایت <u>www.quickddns.com</u> شده و با زدن "Not Register" یک حساب کاربری ایجاد نمایید.

DDNS ×				
← → C [] www.quickddns.com				ය =
<	CINA COM	TING	> English > Chinese > Spanish	
	Everything you need for internet activity инпотоники инпотоники инпотоника и инпотоника и и и и и и и и и и и и и и и и и и		LOGIN User Name: Password: Cancel Eorraet Password? Not Register? Concel	5

۶. فیلدهای موردنظر را را پر کنید، توجه نمایید که Username، را ایمیل وارد نمایید.

DDNS ×			
← → C 🗋 www.quickddns.com/users/regis	sterLink?t=1438845083680		ණ Ξ
DDNS HOSTING	ì		Back .
0)	0	
Please fill in user information			
• User Name:		User Name should be email address	
• Password:		• At least contains two types of digits lowercase letters or uppercase letters, no spaces, 6-16 bits	1
Confirm Password:			
Real Name:		Can only contains Chinese/English/digits/underline/spaces,less than 100 bits	
Country:	United States •		
Company:			
Company Address:			1
Mobile Phone:			
Verify Code:			
	Send email one month before maturity		
*	rnave reau and r do agree to rerms <u>rerms</u>	Traise reau me terms and check	
	Register Reset		-





 ۸. پس از ایجاد حساب کاربری وارد صفحه تنظیمات DDNS در دستگاه شده و نام کاربری را وارد و در آخر دکمه «تست» را بزنید تا پیغامی مبنی بر اتصال موفقیت آمیز دریافت کنید.

	Network	
TCP/IP CONNECTION	Enable	
WIFI 3G PPPoE DDNS	DDNS Type Quick DDNS	main Name kiddos com
UPnP IP Filter EMAIL FTP Setting	Usernan Message Successfully registered!	t email address.
SNMP MULTICAST P2P Setting	Note: Sy notilicati OK	an one year. You can get a il address setup is right.

۹.برای اطمینان از اینکه سرویس DDNS با آدرس دامنه وارد شده فعال شده، وارد حساب کاربری خود در quick ddns شوید، در قسمت Domain نام دامنه را می توانید ببینید. بر روی نام دامنه کلیک کنید تا بتوانید به دستگاه متصل شوید.

http://ww	/w.quickddns.com/equipment/	equipmentQi D + C O DDNS	×					<u>س</u> ۲
Aick	DONS HOSTING		vit way .	2			> English > Chinese > Spani	sh > Modify Password > Logo
DDNS.COM	Synamic Semain Name Server			in.				
				2 2	linisisisisis)			
quipment User	Information							
quipment User	Information							
Keyword S	Information earch:		٩					
quipment User Keyword S delete	earch:		٩					
Keyword S delete SEQUENCE	earch: DEVICE	9 DOMAIN	Q	НТТР	TCP	RTSP	MAC	VALIDDAYS

توجه: در صوورتی که پورت HTTP را در دستگاه عددی غیر از ۸۰ تنظیم کرده اید، حتما انتهای آدرس دامنه باید وارد نمایید. مانند: <u>faragostarddns.quickddns.com:82</u>

10		
Enttp://faragostardd	ns.quickddns.com 27 D + C e faragostarddns.quickddns ×	- ē × A ★ \$
	WEB SERVICE	
	This webpage wants to run the following add-on: 'TimeGridEXE Module' from 'Not Available'. What's the risk?	0

در این بخش قصد داریم نحوه ی انتقال تصویر بر روی موبایل از طریق سرویس DDNS را شرح دهیم. توجه: قبل از انجام تنظیمات اطمینان حاصل کنید که پورت TCP بر روی مودم باز باشد.

- √ برای دانلود نسخه ی IOS (Iphone,Ipad) ، اپلیکشن iDMSS را از App Store دریافت و نصب کنید.
- ✓ برای دانلود نسخه ی Android ، اپلیکشن gDMSS را از Google Play دریافت و نصب

۱ - بعد از نصب برنامه، وارد برنامه شوید و مطابق شکل زیر عمل نمایید.



۲. مطابق شکل زیر برای اضافه کردن اطلاعات دستگاه علامت + را بزنید.

\checkmark	Device List	+	2
Device			
Demo)		
S	Start Live Preview		

۳. گزینه ی Quick DDNS را از لیست انتخاب نمایید.



< Quick DDN	S	R	
Register Mo	Quick DD	NS	
Name:	t	est	1
Address: faragostard	ldns.quicł	κ	2
Username:	adn	nin	3
Password:	•••	••	4
Live Preview:	Ex	tra >	
Playback:	Ex	tra >	
Start Live Prev	view		

۵. دوباره وارد بخش Live view شوید و طبق شکل زیر عمل نمایید.



۶. در لیستی که باز می شود، نام دستگاهی که اطلاعاتش را وارد نموده اید را انتخاب و در آخر گزینه ی "Start Live View" را انتخاب نمایید.



۷.در آخر می توانید تصاویر دوربین ها را مشاهده نمایید.



در این بخش قصد داریم نحوه ی انتقال تصویر با سرویس DDNS از طریق CMS را توضیح دهیم.

۱. پس از نصب برنامه ی Smart PSS از صفحه ی اول برنامه، مطابق شکل زیر گزینه ی Device را انتخاب نمایید.



۲. گزینه ی Manual Add را انتخاب نمایید.

Sm	art PSS			+					& ≞ ? – ⊡ ×
Professio	nal Surveillance System	HOME PAGE	DEVICES	ADD					
Online Devices:									
All	IP	🛦 Type		Mac	Port				
Refresh	Refresh Add								
	Name	▲ Typ	be	IP/Domain Name	Port	Channel No.	State	SN	Operation
1	192.168.1.108	DV	R	192.168.1.108	****	8/0/0/0	Offline(Can not find netwo	PA3GP10401666	∕ € ×
2	192.168.1.125	DV	R	192.168.1.125	****	8/0/0/0	Offline(Can not find netwo	PA3DP02403433	/ 🖻 X
3	192.168.1.150	DV	R	192.168.1.150	1.4444	8/1/16/3	Offline(Can not find netwo	TZA4ME172WXW16N	/ 🕑 🗙
4	192.168.1.254	DV	R	192.168.1.254	****	32/0/16/6	Offline(Can not find netwo	PA1BA04400469	/ 🛃 🗙
Manual Add Delete Import Export									

2

اطلاعات دستگاه را در این کادر وارد نمایید. ۳.در قسمت Register Mode گزینه یIP/Domain را انتخاب نمایید. ۴.در قسمت IP/Domain Name، آدرس دامنه را وارد نمایید. ۵.در قسمتPort ، پورت TCP را وارد نمایید. ۶.در قسمت User,Password نام کاربری و رمز عبور دستگاه را وارد نمایید. ۷.دکمه ی Get Info را بزنید. ۸.در آخر دکمه ی Save را بزنید تا دستگاه به لیست شما اضافه شود.

	Manual Add	×
Input Info		
Device Name:	TEST	
Register Mode:	IP/Domain 💽]3
IP/Domain Name:	faragostarddns.quickddns.com]4
Port:	37777	5
Туре:	DVR 🔽	
Group Name:	Default Group	
User Name:	admin	6
Password:	•••••	
	Get Info 7	
Device Details		
Device SN:		
Video Input:		
Video Output:		
Alarm Input:		
Alarm Output:		
	Save and Continue Add	Cancel

۵. مطابق شکل زیر، مشاهده می کنید که دستگاه به لیست اضافه شده است و وضعیت آن آنلاین است.

SI	mart PSS	HOME PAGE	LCES ADD				_	A #	? - @ ×
Online Devices:1									
	IP	🔺 Туре	Mac	Port					
1	192.168.1.106	HCVR	4c:11:bf:2f:37:66	rvvvv					
Refres	h Add								
All Devic	es:1 Online:1	▲ Туре	IP/Domain Name	Port	Channel No.	State	SN	Operation	
1	📄 test	NVR	faragostarddns.quickddns.com	rvvvv	4/0/0/0	Online	TZA4MY274WT8J01	/ 🖻 X	
Manua	al Add Delete	import Export)						
@		و 🖻 🖉	🏡 👔 🔊				en 🤨 🗗 🛕	a 18 o 17 o	ب.ط 12:48 ۲۰۱۵/۰۸/۰۸

۶. گزینه ی Live view را در صفحه ی اول انتخاب نمایید.



۷. در سمت راست صفحه، نام دستگاه و دوربین ها را انتخاب نمایید تا تصاویر آنها نمایش داده شود.

Smart PSS		+		± ≞ ? - ⊡ ×
No HDD	HOME PAGE LIVEVIEW(1) DEVICES 2015-08-02 16:23:43	ADD No HDD CAM 2	2015-08-02 16:23:45	Device
No HDD CAM 3	2015-08-02 16:23:53			
		36 64 / Original V	3 🕒 😧	View 🗸